

## Модель E 8000 1 фаза


- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 6,4 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 2,9 ч



МОДЕЛЬ КОД		E 8000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	5,5	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	6,4	
Напряжение	Вольт	230	
Частота	Гц	50	
Козфф. мощности	Cos ф	0,9	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>			
Модель		Honda GX 390	
Объем двигателя	см <sup>3</sup>	389	
Кол-во цилиндров		1 под углом	
Система запуска		Ручной стартер	
Макс. мощность	кВт	8,3	
Топливо		бензин	
<b>ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД</b>			
Объем топл. бака	л	6,10	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	2,90	
<b>УРОВЕНЬ ШУМА</b>			
Громкость LWA	дБ(А)	97	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	72	
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС</b>			
Длина	мм	750	
Ширина	мм	578	
Высота	мм	531	
Вес	кг	72	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ручной запуск	
	<b>Защита</b> Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	<b>Управление</b> Рукоятка ВКЛ./ВЫКЛ. Рукоятка дроссельной заслонки
	<b>Кол-во и тип розеток</b> 1 x SCHUKO 1 x 230V 16A
	<b>Дополнительное оборудование</b> Колесный комплект