

Модель S 5000 3 фазы

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 5,0 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 11 ч



МОДЕЛЬ КОД		S 5000
КОЛ-ВО ФАЗ		ТРИ ФАЗЫ
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	5,0
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	4,3
Напряжение	Вольт	400/230
Частота	Гц	50
Коэфф. мощности	Сos ф	0,8/0,9
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Honda GX 270
Объем двигателя	см ³	270
Кол-во цилиндров		1 под углом
Система запуска		Электрическая/Ручной стартер
Макс. мощность	кВт	6,3
Топливо		бензин
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД		
Объем топл. бака	л	18,0
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	11,0
УРОВЕНЬ ШУМА		
Громкость LWA	дБ(А)	97
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	71
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Длина	мм	842
Ширина	мм	523
Высота	мм	557
Вес	кг	88

Ручной запуск		
	Защита	Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление	Ключ ПУСК./ОСТАНОВ. Кнопка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток	2 x SCHUKO 1 x 400V 16A
	Дополнительное оборудование	Колесный комплект AVP подключаемый посредством разъема Пульт удаленного Пуска/ОСТАНОВА подключаемый посредством разъема

Автоматика ввода резерва	
	Контролирует параметры основной сети и автоматически запускает станцию через несколько секунд после отключения основной сети. При появлении основной сети нагрузка переключается обратно.