

Модель ES 5000 1 фаза

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 4,6 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 6,7 ч



МОДЕЛЬ КОД		ES 5000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ОДНА ФАЗА	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	3,9	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	4,6	
Напряжение	Вольт	230	
Частота	Гц	50	
Козфф. мощности	Cos ф	0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Honda GX 270	
Объем двигателя	см ³	270	
Кол-во цилиндров		1 под углом	
Система запуска		Ручной стартер	
Макс. мощность	кВт	6,3	
Топливо		бензин	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	11,00	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	6,70	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	97	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	71	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	729	
Ширина	мм	500	
Высота	мм	536	
Вес	кг	61	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ручной запуск	
	Защита Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление Рукоятка ВКЛ./ВЫКЛ. Рукоятка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток 2 x SCHUKO
	Дополнительное оборудование Колесный комплект