

Модель E 5000 3 фазы

- Двигатель Honda
- Максимальная мощность 5,0 кВт
- Легко транспортировать
- Продолжительность работы 3,3 ч



МОДЕЛЬ КОД		E 5000	
КОЛ-ВО ФАЗ		ТРИ ФАЗЫ	
НОМ. МОЩНОСТЬ (СОР)	кВт	4,3	
МАКС. МОЩНОСТЬ (LTP)	кВт	5	
Напряжение	Вольт	400/230	
Частота	Гц	50	
Козфф. мощности	Cos ф	0,8/0,9	
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель		Honda GX 270	
Объем двигателя	см ³	270	
Кол-во цилиндров		1 под углом	
Система запуска		Ручной стартер	
Макс. мощность	кВт	6,3	
Топливо		бензин	
ОБЪЕМ БАКА / РАСХОД			
Объем топл. бака	л	5,30	
Продолж. работы при 75% нагр.	ч	3,30	
УРОВЕНЬ ШУМА			
Громкость LWA	дБ(А)	97	
Звуков. давл. на расст. 7 м	дБ(А)	72	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
Длина	мм	715	
Ширина	мм	540	
Высота	мм	490	
Вес	кг	74	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И ТЕХН.ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Ручной запуск	
	Защита Автоматическое отключение при низком уровне масла Термоавтомат Защита генератора IP23 Защита розеток IP54
	Управление Рукоятка ВКЛ./ВЫКЛ. Рукоятка дроссельной заслонки
	Кол-во и тип розеток 1 x 230V 16A 1 x 400V 16A
	Дополнительное оборудование Колесный комплект